

Gigaset AL140/145/AL14H

El teléfono fiable para minimalistas sensibles a precio

- Interfaz: a/b (analógico)
- Implementación: HA/PBX
- Estándares: DECT, GAP
- Sistema: teléfono inalámbrico hasta para 4 terminales



Características Principales

General

- Plug & Play (la unidad puede usarse sin necesidad de instalación especial (desempaqueta el teléfono, conéctalo y realiza llamadas.)
- Antenas internas
- Fecha y hora protegidas contra fachos de energía

Menú

- Manejo sencillo controlado por menú y teclas de pantalla en 19 idiomas (mismos idiomas que A160)

Terminal-Pantalla

- Pantalla B&N: 1 línea alfanumérica (14 dígitos) + 1 línea de pictogramas + 1 línea de teclas pantalla
- Iluminación: ámbar
- Indicación de Fecha/hora en pantalla
- Indicación de la duración de llamada
- Estado de carga de la batería en pantalla (3 niveles)

Teclado del terminal

- 12 teclas numéricas + 9 teclas de función
- Protección de teclado (act./des.) con la tecla #
- Mute con tecla *
- Tecla de nuevos mensajes
- Tecla flash (R); con presión prolongada: pausa (P)
- Tecla Alarma

Audio

- Volumen: 3 niveles de auricular, 5 niveles para tonos llamada + silencio (con tecla *) + ascendente
- Tonos de aviso (confirmación de tecla + batería baja)
- Act./Des. del tono de llamada (Mute con tecla *)

Marcación

- Preparación para la marcación (introducción del número antes de marcar) con opción de corrección
- Rellamada para los 10 últimos números marcados
- Teclas de marcación rápida programables por el usuario usando las teclas 2 – 0
- Marcación: DTMF, Pulsos, Flash (programable)

Recepción de llamadas

- Identificación del llamante (CLIP y CNIP)
- Tono llamada seleccionable
 - 10 melodías estándar
 - volumen ajustable
- Salida del tono de llamada por auricular

Agenda

- Agenda para 40 entradas (nombre+número)
- Indicación del nombre para: llamadas entrantes y salientes, lista llamadas perdidas, lista rellamada

Llamadas perdidas

- Aviso en pantalla de llamadas perdidas
- Cómodo acceso a la lista de llamadas perdidas por tecla de mensajes
- Lista para las 30 últimas llamadas perdidas (con indicación de fecha/hora y opción de marcación)

Funciones adicionales

- Alarma con tecla dedicada
- ECO DECT

Funciones con más de un terminal (Intercom)

- Llamadas internas gratuitas entre terminales
- Llamada colectiva entre terminales internos
- Conferencia a tres (1 ext., 2 int.) a través de rellamada interna o intrusión
- Transferencia de llamadas externas a otro terminal con consulta previa
- Llamada colectiva en llamadas externas entrantes

Funciones clave del Contestador (Sólo AL145)

- Contestador automático integrado
- Grabación de hasta 14 minutos
- Anuncios pregrabados o definidos por el usuario
- Indicación de nuevos mensajes (terminal)
- Anuncio vocal de fecha/hora para cada mensaje

Datos técnicos

Terminal

- Tiempo-reposo: hasta **200** horas
- Tiempo-convers.: hasta **13** horas
- Batería: pack (NiMH)
- Tiempo-carga: 10h
- Alcance interiores: hasta 50 metros
- Alcance exteriores: hasta 300 metros
- Dimensiones (A x A x F en mm) y Pesos:
Terminal: 151,9 x 50,3 x 33,8 / 122g
Base: 90,4 x 109,5 x 71 / 110g
Cargador: 26,5 x 71 x 74,5

Estación base

- Power supply: 230 V linear plug-in power supply
- Charging cradle in base unit
- Wall mountable
- Paging key on front of base
- Connection of 1 external line
- Connection of up to 4 handsets

Cargador externo (para Duo, Trio)

- Montaje en pared

Contenido de la caja

- 1 Terminal
- 1 Estación base
- 1 Pack-baterías
- 1 Alimentador enchufable
- 1 Cable telefónico
- 1 Manual de usuario

Color: negro

Otros formatos

- Sistema Duo
- Sistema Triple
- Sistema Contestador (AL145)

Introducción al mercado

- Lanzamiento en Septiembre 2007 (Alemania)